

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Specifikációk:

Bemeneti feszültség 11-30 Volt

Kimeneti feszültség 4.6 Volt

Töltőáram 1.6A

Töltési idő 2-3 óra

Hatásfok 82%

Beépített, 2,5A-es nem cserélhető biztosíték.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola MTP 850