

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a talpra.

4. A tartó a helyére került.



Töltési specifikációk:

Akkumulátor: Li-ion vagy Li-Polymer akkumulátorok

Bemenő feszültség: 11-30 V

Töltési feszültség: 9.5 V

Maximum töltési idő: 2-3 óra, az akkumulátor kapacitásától függően

Gyorstöltés: 1,2 A +/- 5%

RoHS-kompatibilis: Igen

Bemeneti védelem: Ellenáll +150V & -450V. Egy 2,5A-es biztosíték van szerelve a bejövő ellátásra

Kimeneti rövidzárlat védelem: A töltő a maximum áramerősséggel fogja ellátni: 1,2A, ami megvédi a töltőt és a csatlakoztatott eszközt is. A jelenlegi limit a normára van beállítva és nem lehet magasabb.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Sepura SC2020