

TELEPÍTÉS

Qi vezeték nélküli aktív tartó szivargyújtóval



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló hátsó részét.
2. Helyezze a kívánt pozícióra. Csavarozza a mellékelt csavarokkal a helyére.
3. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a furatába, és csavarja be a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még állítható legyen.
4. A tartó a helyén van.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Annak érdekében, hogy a tartó gyors töltési módokban is működjön, a tartót a tápegységhez csatlakoztató kábelt mindig a tápegység zöld USB-A portjához kell csatlakoztatni (kimenet: 1). A fehér USB-A töltőport (Kimenet: 2) tartalék, és másodlagos eszközök, például mobiltelefonok / navigációs készülékek töltésére használható. A járművekben található USB-portok csak 5 V egyenáramú kimenetet biztosítanak, de a mellékelt Qualcomm tápegységet úgy tervezték, hogy 5-9-12 V egyenáramú kimeneteket biztosítson a 7,5/10/15 W-os gyorsöltési módok támogatásához. Nem javasoljuk, hogy a vezeték nélküli töltőtartót közvetlenül a jármű USB tápegységéhez csatlakoztassa, mert az csak 5 W-os töltést biztosít. Ez egy 15W-os gyorsöltő tartó. A gyorsöltés eszközfüggő. Qi 15W EPP tanúsítvánnyal rendelkezik.

LED ÁLLAPOT: LED ki van kapcsolva: Készenléti

üzemmód. Kék LED bekapcsolva: Töltési mód. Piros LED világít: Hiba/nem töltődik. Piros LED villog: Idegen tárgy észlelése.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Datalogic Memor 20